# 五、硬件端

### 5.1、注册

### 5.1.1、H323 终端注册

勾选【启用 H.323】,输入【H.323 名称】及【H.323 分机】,选择使用网闸为【指 定】,输入【用户名及密码】,再输入【主网闸 IP 地址】,然后点击【保存】按钮,即可。

#### 查看该终端用户信息可通过以下两种方式

方式一: 通过管理员会管查看

#### 1、登录管理员会管>通讯录>终端管理>选择终端>进入终端详情页

		启用 IP H.323:	V
终端名称:	测试H323终端	注册状态:	已注册
四日内,		H.323 名称: -	h323@domain.com
登录名:	h323@domain.com	H.323 <u>分机 (E.164);</u> —	80031760
用户号:	80031760	使用网闸:	指定
协议:	H323	需要验证:	<u>.</u>
呼叫地址:	未设置	用户名:	h323@domain.com
新屋城门・	45 井山 2月2番	输入密码:	
<i>1711</i> ₩6pP1 J•	あたガリアルル世	当前网闸 IP 地址:	120.132.87.102:1719
状态:	启用	主网闸 IP 地址: ,	gk.domain.com
在线状态:	不在线,该账号尚无终端登录历史		
	2、 i	p地址可查看会	管网址 fmgr/i

方式二:通过该终端用户会管查看

## 1、H323用户信息:登录该终端用户管理>进入首页>用户信息展示

	启用 IP H.323:	✓		
局号: 800	注册状态:	已注册		
域名: domain.com	H.323 名称-	h323@domain.com		
登录名: h323@domain.com	H.323 分机 (E. <u>164)</u> -	80031760		
用户号: 80031760	使用网闸:	指定		~
上次登录IP:	需要验证:	V		
上次登录的时间:	用户名:	h323@domain.com		
	输入密码:			
	当前网闸 IP 地址:	120.132.87.102:1719		
	主网闸 IP 地址:	gk.domain.com		
		·		
	/		恢复	保存
2、	ip地址可查看会	<mark>≿管网址</mark> onfmgr/i		

## 5.1.2、SIP 终端注册

勾选【启用 SIP 呼叫】、【SIP 注册】, 输入【SIP 代理服务器】、【SIP 域】及【用户 名及密码】点击【确定】按钮,即可。

#### 查看该终端用户信息可通过以下两种方式

方式一:通过管理员会管查看

#### 1、SIP代理服务器:查看会管访问地址

https:/	/domain.com/confmgr/#/home				
		│	SIP 呼叫		
终端名称: 派	<sup>widsupg端</sup> SIP域: 域名	SIP-3	±₩		
登录名: s	ip@domain.com	SI	P 代理服务器:	domain.com	
用户号: 8	0031761	SI	P 域:	domain.com	
3, SIPF	用户名、验证名称	-9	9 田户名:	sip	
WAX: S		验	证名称:	sip	
呼叫地址: #	<del>、</del> 设置	密	码:	•••••	
所属部门: 🍍	<b>索荆视</b> 通	传输协议:	ТСР		
状态: 启	自用				
在线状态: 7	下在线,该账号尚无终端登录历史				
				取消	确定

方式二:通过该终端用户会管查看

### 1、SIP代理服务器:查看会管访问地址

https://domain.com/confmgr/#/home 局号:800 2、SIP域:域名 域名:domain.com	✓ 启用 SIP 呼叫 ✓ SIP 注册		
登录名: sippdomain.com 用户号: 80031761 3、SIP用户名、验证名称 上次登录IP: 上次登录的时间:	SIP 代理服务器: SIP 域: SIP 用户名: 验证名称: 密码:	domain.com domain.com sip sip	
	传输协议: TCP	取消 确	淀

## 5.2、加入会议

## 5.2.1、已注册账号加入会议

点击【拨打电话】>【手动拨号】>【输入会议号码】>点击【呼叫】,即可。

▶ 捜索	拨打电话	快速拨号 编	· 量 最近通	话                  更多
拨打电话	▶ 联系人			2809**111111
	▼ 手动拨号			26900**9999
系统	800000			25358
管理收藏夹	800000			25358
	а≝ан			25358
▶ 管理设置	视频			
▶ 诊断	自动		支持文	
	自动 👻		如需配	置和使用系统的更多信息,请访
▶ 实用程序	会议密码:		问 supp 系统的	port.polycom.com 并导航到您的 相应页面。
			suppor	t.polycom.com

### 5.2.2、未注册账号加入会议

8000000@domain.com 😢			domain.com##8000000 🛞		
1	2 ABC	3 DEF	1	2 ABC	3 DEF
<b>4</b> 	5 	6 	<b>4</b> 	5 	6 6
7 PQRS	8 	9 wxyz	7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
·	<b>0</b> +	#	·	<b>0</b> 	#
	呼叫			呼叫	

(未注册 SIP 终端加入会议)

(未注册 H323 终端加入会议)

未注册 SIP 终端加入会议, 输入"会议号码@服务器地址"; 未注册 H323 终端加入会议, 输 入"服务器地址##会议号码

0000**1	234@domain	.com 🛞			
1	2 ABC	3 DEF			
<b>4</b> GHI	5 	6 			
7 PQRS	8 TUV	9 			
	0 	#			
呼叫					

(有入会密码的会议呼叫)

注:会议设置入会密码时,

未注册 SIP 终端加入会议, 输入"会议号码\*\*入会密码@服务器地址"; 未注册 H323 终端加入会议, 输入"会议号码\*\*入会密码@服务器地址"